

Alternator

24.04.2025

14 V, 33 A

Št. izdelka	00132001
Naziv proizvajalca	Mahle
Količina pakiranja	1
Pakirna enota	Kos

MAHLE

Tehnične lastnosti

Napetost	14 V
Jakost toka	33 A
Kot (W)	R12 °
Notranji premer (d)	10,2 mm
Dolžina (L)	73,5 mm
Polmer (R)	80 mm
Učinkovit premer (DW)	80 mm
Širina klinastega jermena (B)	9.7 mm
Premer jermenice	80 mm
Tip	2
Premer gredi (P2)	17 mm



Dodatne informacije

WICHTIGER HINWEIS!

Vor allen Arbeiten an elektrischen Bauteilen müssen diese stromlos gemacht werden. Das heißt: Zuerst das Massekabel (-) der Batterie abklemmen dann die Plus-Leitung (+) abklemmen.

Die Welle der Lichtmaschine (Generator) muss immer mit entsprechendem Gegenhalter (Innensechskant oder Vielzahn) fixiert und die Mutter der Riemenscheibe mit einem Drehmomentschlüssel (keinen Schlagschrauber verwenden) nach Vorgabe angezogen werden (genaueres in der Montageinformation).

Bei manchen Riemenscheiben ist es nötig Distanzscheiben beizulegen, um das Lager richtig in den Sitz zu pressen. BITTE BEACHTEN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG!

Anzugsmoment:

M16 x 1,5 = 95Nm +/- 5Nm

M27 x 1,5 = 152Nm +/- 17,5Nm

Na voljo v katalogu na strani

Elektrik 11

